

finder
www.findernet.com


19.31




	19.31.0.024.0000 U_N 24 V AC (50/60 Hz)/DC U_{min} - U_{max}: (19.2-26.4)V AC/DC P: 0.4 VA/0.25 W
	1CO (SPDT) 1 A 125 V AC
	AC1 125 VA AC15 (230 V AC) 25 VA DC1 (24/110/220)V: (1/0.3/–)A
	(–20…+50)°C
IP20	









finder

IB1931001 - 11/12

POLSKI

19.31 - 1 KANAŁOWY PRZEKAŹNIK SYGN.

1 PANEL PRZEDNI

2 PANEL TYLNY
2a Przełącznik LED, 3 kolory: Czerwony (R), Zielony (G), Niebieski (B)

3 SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(przykład zastosowania)

4 FUNKCJE
Kolor diody LED może być wybrany przy pomocy przełącznika znajdującego się na tylnej części modułu, przed montażem na szynie 35 mm.
Kolor jest określany przez osobę projektującą system w zależności od priorytetu typu i sygnalizacji.
Zazwyczaj przydziela się priorytety kolorom Czerwonemu, Zielonemu i Niebieskiemu zgodnie z wymogami normy EN 60073:
- LED Czerwony: błąd
- LED Zielony: regularne funkcjonowanie
- LED Niebieski: alarm (pożar, itp.).

Wyjście ze stykiem przełącznym, styk otworzy się ponownie tylko po odłączeniu zasilania.

finder